



Dato: 17.09.1993

## CO - PB02 PRODUSENTBOKS



CO-PB02 er en kombinert produsentkommando og intervjuboks for intervjuer i self-up situasjoner. Den er primært utviklet for bruk sammen med CO-SCC103 Studio Control Center, men kan også brukes i andre oppsett. Det er tilkobling for hodetelefon med volumkontroll på fronten. Mikrofon settes på svanehalen og signalet fra denne blir ført ut til XLR hann-kontakten via to vendere på toppen av boksen:

**KDO:** Kommandoknappen er sort og fjærende og holdes nede når man skal snakke til studiohodetelefonene. (f.eks. via tapping på mikser).

**INT:** Intervjuknappen er rød og av arretteringstypen og legger mikrofonen permanent til XLR hann-kontakten. Denne kobles f.eks. inn på en mikrofoninngang på mikseren som vi kaller produsent/intervju kanal. I tillegg gir den rødtlyssignal på en to-leder kabel via mikrobryter på produsent/intervju kanal på mikseren. Ved bruk av CO-SCC103 Studio Control Center kobles denne kabelen til fjernstartkontakt merket DIV på kontaktene merket Produsent a- og b-gren.

Til XLR hunn-kontakten skal signal til produsenthodetelefon kobles. Ved bruk av CO-SCC103 kobles denne til XLR-kontakt merket PROD., man får da en sum av de to mikrofonkanaler man har valgt å la hoste-knappen virke på.

# Mikkelsens Elektronikk

Side 2 av 2

CO – PB 02



## TILKOBLINGER:

HODETELEFON	<u>1/4" Stereojack</u> Krage: Jord Ring: Signal Tupp: Signal
PROD	<u>XLR-3F Kabel</u> 1: Chassisjord 2: Signal 3: Jord
MIKROFON	<u>XLR-3M Kabel</u> 1: Jord 2: + Signal 3: - Signal

Dersom noen av disse kablene er for korte kan de skjøtes ved bruk av vanlige mikrofonkabler med XLR-kontakter.

